プリンタドライバのインストール方法!!

以下で応用数理工学科、コンピュータ演習室のプリンタ(Brother HL-5070DN series)を 使用するために必要なプリンタドライバのインストール方法を説明します。ここで説明す るプリンタドライバをインストールしないとコンピュータ演習室のプリンタでは印刷する ことができません。レポートなどで印刷しなければならない場合が必ずありますので、必 ずインストールしてください。

以下インストール手順を図付きで説明します。

OS は Windows XP であることを前提に説明しています。もし Windows Vista を使ってい て、インストール方法がわからないという人がいましたら、担当教官もしくはTAまで申 し出てください。

1) スタートからマイネットワークを開く(図1)



図1:マイネットワークの開き方

2) アドレスと書いてある右の枠に¥¥192.168.0.10 と入力する。(数字と数字の間にあ るのは"ドット"であって"コンマ"ではないので注意)(図2)



図2:アドレスを入力

3)図3の様な画面が出てくるので、"binary_p1"というアイコンをダブルクリックする。



図3:ドライバのアイコン

4) 何か警告の様なものが出てくるが"今回は"気にせず"OK"をクリックする。(図4)

2.5					Martin Las	Sector Sector Sector
đ	😼 ¥¥192.168.0.10					15.1 A 16.1
	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(<u>A</u>	シール田 ヘルプ(日)		<i>1</i>	
	🔇 戻る • 🕥 - 🎓	🔎 検索 🌔	フォルダ 🔢 -			and the second
	アドレス(D) 😼 ¥¥192.168.0.10				🖌 🄁 移動	
	ネットワーク タスク		binary_p1			dent
w	🔐 ネットワーク プレースを追り	buya 📄				and the second second
	 ふ ネットリーク接続を表示す ふ ホーム/小規模オフィスの2 	*る ネット				
	リークをセットアップする リーカーレノン規模オフィスの(74.47				
	シンズットワークをセットア	57 े व				
	通 ワークグループのコンピュー 示する	々を表	接続中:binary_p1	(192.168.0.10 上) 🛛 🗙		
	▲ ネットワークに接続している ・ UPvP デバイスのアイアン					Section 1
	98 98	・フリンダの 様に	R.			
	その他	1	リンタのサーバーに正しいブリンタ ください。または、[キャンセル]をク :ライバを入手してください。	ドライバがインストールされていません。正しいドライバを検索 リックしてから、ネットワーク管理者またはデバイスの製造元	素する(こは [OK] をクリックし に連絡して、正しいブリンタ	
-	🔏 Workgroup		r	OK twistill		
	🧕 マイ コンピュータ		L			CONTRACT SALES
	○ マイドキュメント					and the state
	一 共有トキュメント シューブリンタと FAX					
	詳細	۲				
						Contraction in the
Ter						and the second second
A07.		Contract of		and the second	and the second second	the same water that the same
	the second second second second		1			Constant States of Constant
	CARDING STORES		The state of the s	A STATE OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF	A REAL STREET	
						🔞 A 般 🐸 🥔 🛛 🕬 🗧
4	スタート 🛛 🕢 石井研究	室SNS - 0	💈 ¥¥192.168.0.10			 1706

図4:プリンタの接続

5) 製造元の欄から "Brother"を選択する。(Brother という文字をシングルクリックすれ ばいい)。(図 5)



図5:製造元の選択

6) プリンタの欄の"HL-5070DN series"を選択する(HL-5070DN series という文字を シングルクリック)。選択できたら"OK"をクリックする。(図6)

	2	2 58.0.10		Man A		X
	ファイル(E) á	編集(E) 表示(⊻) お気に入	り(白) ツール(丁) ヘルプ(日)		4	
	🚱 戻る 🔹	🕥 - 🏂 🔎 検索	խ フォルタ 💷・			Same of Standard
	アドレス(D) 🧕	¥¥192.168.0.10			▶ 科	th line in the second se
	ネットワー 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	クタスク (*) ワークフレースを追加する レーク接続を表示する ハー規模を表示する。 ハー規模なフィスのネット をやりたっプスター とやりたっプスター レークのエンビュータを表 デドイスのアイエンを表示 (*)	binary.p1	192.168.0.10 上) 「北を選択して(だない、カルンタロインストール 日を列うりして(だない、カルンタロー知しない のあるカンルを通知して(だない。	× マンメ ディスが対応している 場合は、フリンクロマニュ	
	 Worke マイ 二 マイ 二 マイ ド マイ ド サカン 	rroup ンピュータ キュメント キュメント なとFAX	製造元 Brother Bull Canon Casio Citizen	◆ プリンタ ■ Brother MFC~5550 ■ Brother MFC~6000 ■ Brother MFC~92000 ■ Brother H=5070001 series		
Te ^0	∓ #		Vieten Carker ▷ Colif57/(14575)b)L통名호 ▷ Colif57/(14575)b)L ▷ Colif57/(14575b)L ▷ Colif57/(14555b)L ▷ Colif57/(14555b)L ▷ Colif57/(14555b)L ▷ Colif57/(14555b)L ▷ Colif57/(14555b)L ▷ Colif57/(14555b)L ▷ Colif57/(14555b)L ○ Colif57/(14		▼ (ディスク使用型) キャンセル	
4	78-1	- 40 石井研究室SNS - 0	💷 💈 ¥¥192.168.0.10			1708

図6:プリンタの種類を選択

7) この画面になったらしばし待つ。他のことをせずにおとなしく待っていればインスト ールができます。



図7:インストール中